

Comfort 250.2 speed

Schnelllauf-Antriebssystem für Garagentore

Maximale Leistung bei minimalem Energieeinsatz.

Bei einer um **50% schnelleren Torlaufgeschwindigkeit**
ist der speed **der Sparsamste seiner Klasse.**

NEU



50%+



- Permanente Tor-Schnelllauffunktion in Richtung AUF und ZU
- Einstellbarer Schnelllauf in Richtung AUF und ZU
- Minimaler Energieeinsatz durch modernste Motorentechnik
- Einsatz von Energiesparlampen
- Nachrüstung von MAX Light für maximale Lichtleistung
- Dauerlichtfunktion
- Serienmäßig mit Digital 302 Mini-Handsender und Digital 313 Micro-Handsender
- Zertifizierung nach EN 13241-1

Marantec 

Torantriebe **>** automatisch am besten

Technische Daten Antriebssystem Comfort 250.2 speed



Minimaler Energieverbrauch, maximale Lichtleistung

Elektrische Daten

Nennspannung	230	V
Nennfrequenz	50	Hz
Stromaufnahme	1,1	A
Leistungsaufnahme Betrieb	0,25	KW
Leistungsaufnahme Stand-by	1,7	W
Betriebsart (Einschaltdauer)	KB 2	Min.
Steuerspannung	24	V DC
Schutzart Motor-Aggregat	IP 20	
Schutzklasse	II	

Mechanische Daten

Zug- und Druckkraft	700	N
Laufgeschwindigkeit	220	mm/Sek.
Öffnungszeit (torspezifisch) ca.	9,5	Sek.

Umgebungsdaten

Abmessungen Motor-Aggregat	395x125x220	mm
Gewicht	4,5	kg
Temperaturbereich	- 20 bis + 60	°C
Prüfgrundlage	EN 60335-1 EN 12453 EN ISO 13849-1 EN 61508	

Lieferumfang

Motor-Aggregat Comfort 205.2 speed
Universaleinbauset für Schwing- und Sektionaltore
Digital 302 Mini-Handsender, 2-Kanal, 868 MHz
Digital 313 Micro-Handsender, 3-Kanal, 868 MHz

Eigenschaften/Sicherheitsfunktionen

Referenzpunkt-Technik	x
Soft-Start/Soft-Stopp	x
Aufschubsicherung	x
Abschaltautomatik AUF und ZU, getrennt programmierbar	x
Blockierschutz	x

Laufzeitbegrenzung	x
Automatische Zulauffunktion	x
Elektronische Endabschaltung	x
Strom-Spar-Schaltung / Ringkerntrafo	x
Entriegelung innen	x
3-Minuten-Licht zur Ausleuchtung der Garage, programmierbar	x
Anschluss für Druck-, Code- und Schlüsseltaster	x
Fehlersignalisierung	x
Reset-Funktion	x
Torlaufgeschwindigkeit AUF und ZU, getrennt programmierbar	x
Teilöffnung programmierbar	x
Softlauf Position AUF und ZU, getrennt programmierbar	x
Softlauf Geschwindigkeit AUF und ZU, getrennt programmierbar	x
Nachrüstung potentialfreies Signalrelais für: Signalleuchte, Wischimpuls, 3-Minutenlicht, Endlagenmeldung, Alarmanlage, Störungsmeldung	x

Zubehör

Multibit-Fernsteuerung	x
Separate Modulantenne, 868 MHz, IP 65	x
Signalleuchte	x
Schließkantensicherung	x
Lichtschanke	x
Entriegelungssets	x
Toranschlusskonsole für große und schwere Sektionaltore	x
Beschlagsausstattung Kipp- und Flügelstore	x
Transpondersysteme	x
Schlüsseltaster (vorverkabelt)	x
Codetaster (vorverkabelt oder Funk)	x
Innendrucktaster (vorverkabelt oder Funk)	x

SZ-Zahnriemen			
Antriebs-schiene	Schienen-länge	Bewegungs-hub	Gesamt-länge
SZ 11-L	3080 mm	2475 mm	3309 mm
SZ 12-L	3330 mm	2725 mm	3559 mm
SZ 13	4090 mm	3485 mm	4319 mm

SK-Rollenkette			
Antriebs-schiene	Schienen-länge	Bewegungs-hub	Gesamt-länge
SK 11-L	3080 mm	2475 mm	3309 mm
SK 12-L	3330 mm	2725 mm	3559 mm
SK 13	4090 mm	3485 mm	4319 mm



Marantec (Schweiz) AG
Industriestraße 16 · 4703 Kestenholz
Tel. +41 62 389 66 66 · Fax +41 62 389 66 67



Torantriebe ➤ automatisch am besten

www.marantec.com